

ASSASSIN P


ProfiLight

■ Driver

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon	500 – 1500 W
IP krytie	66
IK odolnosť	08
Hmotnosť	1.78 – 11 kg
Trieda ochrany	1
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Ovládanie	0-10V, DALI, 1-10V, Žiadne
Rozmery	(D) 48 – 120 × (Š) 30 – 80 × (V) 11.6 – 107 cm
Možnosti montáže	Stropná, Nástenná, Montáž na stĺp
Záruka	7 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
ASSA-L-500W-DV	500W Moso driver, S6-600R/D520, 198-528V, s funkciou Dali	D 49,3 x Š 38,5 x V 11,6
ASSA-L-650W-DV	Driver Sosen, séria L-N, 650 W (predvolené nastavenie: 500 W, 180 ~ 305 V, stmievanie 1 – 10 V	D 49,3 x Š 38,5 x V 11,6
ASSA-S-750W-DV	Driver Box, Inventronic 750W, 180-528V, DALI a DMX a stmievanie 0-10V, s otočným stmievačom, nastaviteľný výkon od 0W do 750W	D 48 x Š 30 x V 20
ASSA-L-1000W-DV	1000W Moso driver, S6-1K2R/D500, 198-440V, s funkciou Dali/DMX (predvolene je funkcia Dali zapnutá)	D 49,5 x Š 38,5 x V 16,2
ASSA-L-1000W-DVS	Driver Sosen, séria L-N, 1000 W (predvolené nastavenie: 1000 W), 180 ~ 305 V, stmievanie 1 – 10 V	D 49,5 x Š 38,5 x V 16,2
ASSA-M-1200W-DV	Driver Box, Inventronic 1200W, 180-528V, DALI a DMX a stmievanie 0-10V, s otočným stmievačom, nastaviteľný výkon od 0W do 1200W	D 48 x Š 30 x V 20
ASSA-C-1200W	Elektrická skrinka s ističom, SPD, svorkovnica AC, svorkovnica DC, vodiaca lišta v tvare U, kompatibilná s ovládačmi Inventronic série NFM/NFS: 1200W 8 ks, ovládačmi Moso série S6: 1200W 6 ks, ovládačmi Sosen série L-N: 1000W 10 ks	D 120 x Š 80 x V 107
ASSA-L-1500W-DV	1500W Moso driver, S6-1K5R/D500, 198-440V, s funkciou Dali/DMX (predvolene je funkcia Dali zapnutá)	D 49,5 x Š 38,5 x V 28
ASSA-M-1500W-DV	Driver Box 1500W Inventronic Driver, s otočným stmievačom, Nastaviteľný výkon od 0 W do 1500 W,	D 48 x Š 30 x V 20



ASSASSIN P



ProfiLight

OBRÁZKY PRODUKTU

